

Gebruiksaanwijzing Power-Pack



Specificaties:

20.000mAh / 20Ah = 74Wh

Afmetingen: 191mm X 69mm X 45mm

Input: DC 5-20V (87W max.)

Output USB-A Smart: (12 Watt max.) 5V/2.4A

Output USB-A QuickCharge 3.0: (18 Watt max.)

QuickCharge 3.0: 3.6~6V/3A 6.2~9V/2A 9~12V/1.5A

Output USB-C PowerDelivery 3.0: (100 Watt max.)

5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

Het gebruik van de Powerbank:

De Powerbank is bedoelt voor gebruik binnen.

Power-Pack is voorzien van 3 verschillende USB (Output) poorten:

1: USB-A QuickCharge poort herkenbaar aan de groene / oranje kleur, deze levert tot 18 Watt aan compatible apparaten. Deze poort werkt tevens als 'normale' USB poort als u een apparaat aansluit wat niet word ondersteund door QuickCharge.

2: USB-C met QuickCharge & PowerDelivery, indien een apparaat word aangesloten met ondersteuning voor QuickCharge zal deze poort als USB-C QuickCharge poort functioneren. Indien er een Ultrabook / Macbook / Laptop word aangesloten zal deze poort als USB-C Power-Delivery poort functioneren en de aangesloten apparaten opladen met een maximaal vermogen tot 100 Watt.

3: USB-A Poort (Smart) levert 5volt tot 2.4 Ampere. Deze poort is geschikt voor alle apparaten welke (nog) geen QuickCharge ondersteunen.

Opladen van uw Power-Pack:

Op het uiteinde van de powerbank bevindt zich één ronde knop. Door deze in te drukken activeert u de powerbank in geval deze niet vanzelf aan is gegaan terwijl u een apparaat heeft aangesloten.

Tevens is met deze knop te zien hoe vol de powerbank is: door één maal te drukken activeert u de batterij indicator (5 led lampjes aan de zijkant naast de knop) waarmee u in stappen van 20% (20/40/60/80/100) kunt zien hoe veel energie zich nog in de powerbank bevindt.

Het laatste lampje in deze rij kleurt groen zodra u Power-Pack oplaad, zo weet u zeker dat uw apparaat goed verbonden is met de oplader.

Op de powerbank bevinden zich een Micro-USB en een USB-C poort. Via deze poorten kunt u Power-Pack opladen. Hiervoor zijn de benodigde kabels meegeleverd.

Micro-USB: met een standaard usb lader, of een QuickCharge lader kunt u via deze poort de powerbank met een maximaal vermogen tot 18 Watt opladen.

USB-C: via deze poort (in en output) kunt u Power-Pack Super snel opladen. U kunt een standaard usb lader gebruiken, of uw laptop adapter (met usb-c connector) waarmee u Power-Pack met een vermogen tot 87 Watt kunt opladen.

Opmerkingen:

De variabele spanning en totaal vermogen van de QuickCharge aansluiting werkt alleen indien het aangesloten apparaat QuickCharge ondersteunt. In dit geval kan een aangesloten apparaat tot 70% sneller opladen dan een apparaat wat dit niet ondersteunt.

Bewaren van de Powerbank:

Bewaar uw Power-Pack niet in vochtige ruimtes, de aansluitingen kunnen hierdoor gaan oxideren. Probeer tevens het apparaat niet op een verwarming of in de zon te leggen.

Tip: De verpakking is een ideale bescherming tijdens het opbergen van uw Power-Pack

Op Power-Pack wordt 1 Jaar Garantie geboden, Ingaande vanaf de datum van aankoop