

Bedienungsanleitung Power-Pack



Spezifikationen:

20.000 mAh / 20 Ah = 74 Wh

Abmessungen: 191 mm x 69 mm x 45 mm

Eingangsspannung: DC 5-20 V (max. 87 W)

USB-A Smart-Ausgang: (max. 12 Watt) 5 V / 2,4 A

Ausgang USB-A QuickCharge 3.0: (max. 18 Watt)

QuickCharge 3.0: 3,6 ~ 6 V / 3 A 6,2 ~ 9 V / 2 A 9 ~ 12 V / 1,5 A

Ausgabe USB-C PowerDelivery 3.0: (max. 100 Watt)

5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A 20V / 5A

Die Nutzung der Powerbank:

Die Powerbank ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

Power-Pack ist mit 3 verschiedenen USB-Anschlüssen (Output) ausgestattet:

- 1: USB-A-QuickCharge-Anschluss, erkennbar an der Farbe Grün / Orange, liefert bis zu 18 Watt kompatibler Geräte. Dieser Anschluss funktioniert auch als "normaler" USB-Anschluss, wenn Sie ein Gerät anschließen, das von QuickCharge nicht unterstützt wird.
- 2: USB-C mit QuickCharge & PowerDelivery Wenn ein Gerät mit QuickCharge-Unterstützung angeschlossen ist, fungiert dieser Anschluss als USB-C-QuickCharge-Anschluss. Wenn ein Ultrabook / Macbook / Laptop angeschlossen ist, fungiert dieser Anschluss als USB-C-Stromanschluss und lädt die angeschlossenen Geräte mit einer maximalen Kapazität von bis zu 100 Watt auf.
- 3: USB-A-Anschluss (Smart) liefert 5 Volt bis 2,4 Ampere. Dieser Anschluss eignet sich für alle Geräte, die QuickCharge (noch) nicht unterstützen.

Laden Sie Ihr Power-Pack auf:

Am Ende der Power Bank befindet sich ein runder Knopf. Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie die Power Bank, falls sie beim Anschließen eines Geräts nicht automatisch eingeschaltet wurde.

Diese Taste zeigt auch an, wie voll die Power Bank ist: Durch einmaliges Drücken der Batterieanzeige (5 LED-Anzeigen an der Seite neben der Taste), die Sie in 20% -Schritten verwenden können (20/40/60/80 / 100) kann sehen, wie viel Energie sich noch in der Energiebank befindet.

Das letzte Licht in dieser Reihe leuchtet grün, wenn Sie das Power-Pack aufladen, damit Sie sicher sein können, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem Ladegerät verbunden ist.

Die Powerbank verfügt über einen Micro-USB- und einen USB-C-Anschluss. Sie können das Power-Pack über diese Anschlüsse aufladen. Die dafür benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Micro-USB: Mit einem Standard-USB-Ladegerät oder einem QuickCharge-Ladegerät können Sie die Powerbank über diesen Anschluss mit einer maximalen Leistung von bis zu 18 Watt aufladen.

USB-C: Über diesen Port (Ein- und Ausgang) können Sie das Power-Pack Super schnell aufladen. Sie können ein Standard-USB-Ladegerät oder Ihren Laptop-Adapter (mit USB-C-Anschluss) verwenden, mit dem Sie das Power-Pack mit einer Kapazität von bis zu 87 Watt aufladen können.

Bemerkungen:

Die variable Spannung und Gesamtleistung der QuickCharge-Verbindung funktioniert nur, wenn das angeschlossene Gerät QuickCharge unterstützt. In diesem Fall kann ein angeschlossenes Gerät bis zu 70% schneller aufgeladen werden als ein Gerät, das dies nicht unterstützt.

Speichern Sie die Powerbank:

Lagern Sie Ihr Power-Pack nicht in feuchten Räumen,

Dadurch können die Verbindungen oxidieren.

Versuchen Sie auch nicht, das Gerät auf eine Heizung oder in die Sonne zu stellen.

Tipp: Die Verpackung ist ein idealer Schutz bei der Aufbewahrung Ihres Power-Packs

Auf das Power-Pack wird eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum gewährt